DALI Broadcast

DAL-01

DALI Broadcast se utiliza para el control de transmisión de controladores y luces a través del bus DALI. El producto se puede controlar de forma inalámbrica a través de la aplicación o a través de otros productos de Plejd.

- Fuente de alimentación incorporada para bus DALI de hasta 128 mA, suministra 64 cargas.
- Dos entradas para control local, utilizando, por ejemplo, un pulsador momentáneo o un sensor de movimiento.
- *DALI-2 compatible con blanco ajustable, Device Type 8 (DT8).
- Programación horaria, tanto astronómica como semanal.
- Escenas desde el smartphone, la tableta o el pulsador.

Instale el producto en la caja de registro detrás del pulsador/tapa de la caja o fíjelo con un Clip de montaje (MNT-01, no incluido) en la pared o en un carril DIN.



ELECTRICIDAD DE RED

230 VAC/50 Hz, máx. 0,05 A

ENERGÍA EN ESPERA

0,4 W

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO EXTERNA

De -25 a +35°C

DIMENSIONES

46x46x18 mm

BUS DALI

Máx. 64 cargas DALI

Corriente de alimentación garantizada de 128 mA.

Corriente de alimentación máxima de 150 mA.

La protección contra cortocircuitos se activa al cabo de dos segundos, se recupera al cabo de 13 segundos.

Longitud máx. del cable 300 m (1,5 mm^2).

Aislamiento principal

SECCIÓN DE LOS CABLES

Conexiones: 0,5–4,0 mm^2

PROTECCIÓN

Software de sobretemperatura

Protección contra cortocircuitos

RADIO

Malla de 2,4 GHz

Bluetooth®

<10 dBm

RADIO DE ALCANCE

Aprox. 10 m en interiores. La tecnología de malla de Plejd amplía el alcance al permitir a las unidades comunicarse entre sí.

ES: 0208 v1.7