2-channel relay

REL-02

REL-02 a deux relais afin de couper deux charges distinctes. Le produit peut être contrôlé sans fil via l'application ou via d'autres produits de Plejd.

- Deux sorties relais pour contrôler les charges sans intensité réglable avec un pouvoir de coupure total allant jusqu'à 16 A (p. ex. 10 A + 6 A).
- Deux entrées pour le contrôle local, utilisant par exemple un bouton poussoir, un interrupteur d'éclairage ou un détecteur de mouvement.
- Protection contre la commutation au passage à zéro/les courts-circuits.
- Fonctions temporelles, telles que le minuteur et les planifications astronomique et horaire.
- Scènes à partir d'un téléphone, d'une tablette ou d'un bouton poussoir.

Installez le produit dans le boîtier d'appareillage derrière le bouton poussoir/couvercle du boîtier ou fixez-le avec un Mounting clip (MNT-01, non inclus) sur le mur ou le rail DIN.

Charge	PF	Sortie nominale*	VA*	A*
Halogène/incandescent (230 V)	1	3 500 W	3 500	16
Charges LED	0,9	800 W	1 000	4
Lampe fluorescente non compensée	0,3	700 W	2 300	10
Lampe fluorescente compensée	0,85	1 500 W	1 750	8
Électronique halogène basse tension	0,8	1 500 W	1 750	8
Conventionnel halogène basse tension	0,95	1 200 W	1 200	5
Lampes basse consommation	0,6	500 W	800	4

*Distribué au niveau des deux sorties.



ÉLECTRICITÉ SECTEUR
230 V/50 Hz

PUISSANCE EN VEILLE
0,3 W

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT EXTERNE
De -25 à +35 °C

DIMENSIONS
46x46x18 mm

SURFACE DU CÂBLE
Connexions : 0,5–4,0 mm²

TYPE DE COMMUTATION
Relais, Micro espace (µ)

PROTECTION
Logiciel de surchauffe
Protection contre la commutation au passage à zéro (courts-circuits)

RADIO
Maillage 2,4 GHz
Bluetooth®
<10 dBm

PORTÉE DE LA RADIO
Environ. 10 m à l'intérieur.
La technologie de maillage Plejd étend la portée en permettant aux appareils de communiquer entre eux.

CE

FR: 0242 v1.4