

# Vriddimmer

VRI-01



Vriddimmer är en universaldimmer med två separata ingångar. Produkten kan styras trådlöst via appen eller genom andra produkter från Plejd.

- Upp till 300 VA.
- Två ingångar för styrning med exempelvis återfjädrande tryckknapp eller rörelsevakt.
- Justerbar minimi-, maximi- och startnivå.
- Tidsfunktioner som astro- och veckour.
- Dubbelklick på ratten kan användas för scenariostyrning.
- Dosdimer (DIM-01) och centrumplatta med vred medföljer. För olika färgval se artikellista.


Produkten installeras i apparatdosa. Vid installation i isolerade eller varma miljöer eller med flera dimrar i samma dosa minskar den totala effekten.

<b>Artikellista</b>	<b>Passar med</b>	<b>SNRO.</b>
VRI-01-SW	Vit ram Exxact**	26 189 68
*Varumärket ägs av Schneider Electric.		

## Last

Halogen/glödljus (230 V)	0-300 W
LED-ljuskällor/drivdon (230 V bakkant)	0-200 VA
LED-ljuskällor/drivdon (230 V framkant)	0-100 VA
Elektroniska transformatorer (12 V halogen)	0-300 VA

Använd ej med: lysrör, konventionella transformatorer eller lågenergilampor.



## NÄTSPÄNNING

230 V/50 Hz

## STANDBYEFFEKT

0,3 W

## DRIFTTEMPERATUR UTANFÖR DOSA

-20 till +35 °C

## DIMENSIONER

Installationsdjup 28 mm

Storlek 51x48 mm

Centrumplatta 55x55 mm

## KABELAREA

Anslutningar: 0,5-4,0 mm<sup>2</sup>

## LASTTYP

Bakkant (trailing edge)

Framkant (leading edge)

## SKYDD

Övertemperatur mjukvara

Övertemperatur hårdvara

Överlast mjukvara

## RADIO

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

<10 dBm

## RADIORÄCKVIDD

Ca 10 m inomhus.

Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.

